

## Localizzatore SR-60 SeekTech®

Il ricevitore più rapido, più facile, più versatile disponibile.

### Versatilità

- È in grado di tracciare frequenze da 10 Hz a 93.000 Hz.
- Può tracciare linee energizzate e sonde (segnalatori attivi) simultaneamente.
- Presenta tutta la facilità d'uso e l'accuratezza del localizzatore SR-20 ma con TUTTE le frequenze localizzabili.

Scegliere il localizzatore SR-60 per localizzazioni sicure e rapide, perfino in condizioni di localizzazione difficili (conduttori scadenti, cattive condizioni del suolo, messa a terra scadente, ecc.).

### Specifiche del localizzatore SR-60

Frequenze di traccia della linea attiva**	.....128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz.
Traccia potenza passiva	.....Banda larga 50 Hz, 60 Hz e 4 kHz.
Traccia radio passiva	.....4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Frequenze della sonda**	.....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Fonte di alimentazione	.....4 Batterie C.
Durata delle batterie	.....Circa 16 ore.
Peso	.....5.1 libbre (2,3 kg).

È conforme ai requisiti FCC di Classe A e EN 55022 di Classe A.

\*\* 30 frequenze definibili dall'utente possono essere impostate da 10 Hz a 93.000 Hz.

### Dotazione standard

- Cassetta di trasporto in plastica rigida.
- Contrassegni di superficie e gancio.
- DVD didattico.
- Manuale di istruzioni.
- 4 Batterie C (alcaline).

### Informazioni per gli ordini

Catalogo N°	Descrizione	Peso	
		libbre	kg
30123	Localizzatore SR-60 SeekTech	5.1	2,3
29798	Cassetta di trasporto per SR-60	5	2,2

